

Jbm - 50942 - Multímetro Digital

MULTÍMETRO DIGITAL

CON PROTECTOR LATERAL

Digítos : 3 1/2

Medición : 2 000

Datos instantaneos

Autoapagado

Indicador de batería

Baterías de 9 V

Sonda de temperatura

Temperatura de -40 °C a 1 000 °C



MULTIMETRO DIGITAL
50942

09.9

CONTINUIDAD
INDICADOR

Ω 200 2k 20k 200k 2M 20M 2000M
A $\approx$ 20m 200m 20 200m 2 20 200 1000 750 200 20
A $\sim$ 200 μ 20 μ 2 μ 200n 20n 2n 200kHz 2 20 V $\sim$

OFF
ON



20A

Cx

MAT-

F

COM

V Ω HzT+

MAX 10A
MAX 1000V
EACH 15min
UNFUSED

MAX 2000A
FUSED

CAT II
600V
CST 5
1000V





